

- ✓ 2 x 60W
- ✓ Sorties A&B
- ✓ Entrée phono
- ✓ Entrée microphone
- ✓ Sortie casque



A-R630 L'intégré TEAC A-R630 est un amplificateur stéréophonique d'une puissance de 2x60W sous 8 Ω (et 2x90W sous 4 Ω). Il dispose d'un sélecteur 7 sources, d'un réglage des Graves et des Aigus et d'une balance. Son double bornier Haut-Parleurs (A et/ou B) permet de choisir la diffusion sonore entre deux zones. Il dispose de plus d'une sortie casque et d'une entrée microphone (avec réglage du niveau en façade).

POINTS FORTS

- Puissance de 2x60W (sous 8 Ω)
- Sorties A & B
- 7x entrées Ligne dont 1x Phono
- Entrée microphone qui se mixe avec la source sélectionnée
- Sortie casque

CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS : 2x60 W sous 8 Ω et 2x90 W sous 4 Ω

Connectique

- 7x entrées ligne RCA :
Phono, Tuner, CD, Aux1, Aux2, Tape 1 & 2
- 2x paires de borniers Haut-Parleurs isolée
- 1x prise casque 6,35mm en façade
- 1x prise micro 6,35mm en façade avec réglage du volume
- 1x prise secteur IEC détachable
- 1x sortie secteur pour autre composant

Télécommande

Dimensions (L x H x P) : 435 x 142 x 355 mm
Poids : 8,1 kg

EAN

Finition noire (B) : 4907034215942

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



A-R630 Amplificateur hi-fi - 2x60W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance RMS : 2x60 W sous 8 Ω et 2x90 W sous 4 Ω
Télécommande

Section amplificateur

Puissance de sortie continue RMS : 2x 90 W (1kHz, 4Ω, 0.5%)
Puissance de sortie continue RMS : 2x 60 W (1kHz, 8Ω, 0.5%)
Distorsion harmonique totale : 0.02% (1kHz, 8 Ω, 45W)
Sensibilité/impédance d'entrée :
Phono : 2. mV/47k Ω
Ligne (TUNER, CD, AUX1, AUX2, TAPE1/CD-R, TAPE 2) : 180 mV/47k Ω
Rapport signal/bruit :
Phono : 65 dB
Ligne (TUNER, CD, AUX1, AUX2, TAPE1/CD-R, TAPE 2) : 90 dB
Niveau/impédance de sortie Tape : 150 mV/3.3 k Ω
Réponse en fréquence :
Phono : 20 Hz à 20 kHz, +/- 1 dB (RIAA)
Ligne : 5 Hz à 80 kHz, (source direct, 1W)
Commandes de tonalité :
Graves : +/- 10dB (100Hz)
Aigues : +/- 10dB (10kHz)
Coupeure du son : -20dB

Connectique

7x entrées ligne RCA : Phono, Tuner, CD, Aux1, Aux2, Tape 1 & 2
2x paires de borniers Haut-Parleurs isolée
1x prise casque 6,35mm en façade
1x prise micro 6,35mm en façade avec réglage du volume
1x prise secteur IEC détachable
1x sortie secteur pour autre composant

Accessoires inclus

1x Télécommande UR-432
2x Piles (AAA)
1x Mode d'emploi
1x Carte de garantie

Généralités

Alimentation : CA 230V, 50Hz
consommation marche/veille : 200W/0.5W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 142 x 355 mm
Poids : 8,1 kg

